

IK Multimedia

Installation and Authorization Manual

日本語インストール&オーサライズ・ガイド

Japanese Edition

Localized by Media Integration, Inc.

Installation and Authorization Manual

Chapter 1 動作環境

基本的な動作環境は、お使いのホストアプリケーションに準じます。製品のオーサライズには、インターネット接続環境が必要です。

Mac OS X (Power PC)

- 最低限：G4 Dual 1GHz以上、RAM空き容量1GB以上、Mac OS X 10.4以降。
- 推奨環境：G5 Dual 2GHz以上、RAM空き容量2GB以上、Mac OS X 10.4以降。

Mac OS X (Intel)

- 最低限：Core Solo 1.5GHz以上、RAM空き容量1GB以上、Mac OS X 10.4.4以降。
- 推奨環境：Core Duo 2.3GHz以上、RAM空き容量2GB以上、Mac OS X 10.4.4以降。

Windows

- 最低限：Pentium 4/Athlon XP以上、RAM空き容量1GB以上、Windows XP/Vista以降。
- 推奨環境：Core Duo 2.3GHz以上、RAM空き容量2GB以上、Windows XP/Vista以降。

Chapter 2 インストール

Mac OS X

- 管理者アカウントでログインしてください。
- インストールディスクをドライブに入れたら、「Install (製品名)」アイコンをダブルクリックして、インストーラーを起動してください。
- お使いのプラグイン・フォーマットを選択して、インストールを実行して下さい。
- スタンドアローン版のアプリケーションは、下記にインストールされます。
Applications/(製品名)
- マニュアル類、音色収録用フォルダなどは下記ディレクトリーにインストールされます。
/Library/Documentation/IK Multimedia/(製品名)

Installation and Authorization Manual

アンインストール

- 管理者アカウントでログインしてください。
- インストールディスクをドライブに入れたら「Uninstall (製品名).app」アイコンをダブルクリックして、アンインストーラーを起動してください。
- 「Yes, continue」を選択して、実行してください。

下記書類が削除されたことをお確かめください。

- Audio Units関連ファイル
/Library/Audio/Plug-Ins/Components/(製品名)
- VST関連ファイル
/Library/Audio/Plug-Ins/VST/(製品名)
- RTAS関連ファイル
/Library/Application Support/Digidesign/Plug-Ins/(製品名)
/Library/Application Support/Digidesign/Plug-In Settings/(製品名)
- その他
/Library/Application Support/ IK Multimedia/(製品名)
/Library/Documentation/ IK Multimedia/(製品名)

Windows

- 管理者アカウントでログインしてください。
- インストールディスクをドライブに入れたら、「Install (製品名)」をダブルクリックして下さい。
- プラグイン・フォーマットを確認するダイアログが現れるので、お使いのフォーマットを選択してください。
- システムのディレクトリーや、関連書類のインストール場所を確認するダイアログが現れるので、指定してください。プラグイン収録用フォルダの位置に関しては、ホスト・アプリケーションのマニュアルにて確認してください。

Installation and Authorization Manual

アンインストール

- 「スタート」メニューより、「設定」の「コントロールパネル」を開き、「プログラムの追加と削除」をダブルクリックしてください。
- 「(製品名)」を選択して、「変更と削除」をクリックしてください。

IK Multimedia製品インストール後、ファイル収録ディレクトリーに変更を加えた場合は、手動でファイルを削除する必要があります。インストール時に指定したフォルダからIK Multimedia製品関連書類を削除してください。

プリセットおよび関連書類のインストール場所は、下記のディレクトリーです。
C:\Program Files\IK Multimedia¥(製品名)

Chapter 3 オーサライズについて

IK Multimedia製品は、下記の手順でオーサライズを行わないと、10日間の試用期間終了後、デモモードとなる制限がかかっています。デモモードでは、数秒に1度ノイズを再生する等のプロテクトがかかっていますので、インストール後、すみやかにオーサライズなさることをおすすめいたします。

オーサライズ時には、下記の「3つのコード」を入力する必要があります。

- Serial Number: 製品に同梱されたカードに記載された、シリアルナンバー。
- Digital ID: 製品をインストールしたハードディスクなど、システム固有の情報によって生成される、「チャレンジコード」。
- Authorization Code: 上記「Serial Number」、「Digital ID」を登録することで、IK Multimediaによってオンライン提供される「レスポンスコード」。

過去にIK Multimedia製品を登録したことのある方は、IK Multimediaアカウントの「User ID」と「Password」を手元に用意しておいて下さい。他のIK Multimedia製品からのアップグレード、クロスグレードをご利用の場合は、必ず同じ「User ID」にて登録する必要があります。

IK Multimediaアカウントの「User ID」と「Password」を思い出せない場合は、下記「ユーザーエリア」画面の「Forgot your Password?」欄に登録Emailアドレスを入力して「Remind」をクリックしてください。登録Emailアドレスに「User Name」と「Password」が再送信されます。

ユーザー・エリア

<http://www.ikmultimedia.com/IKRegUsersArea.html>


Chapter 4 オーサライズの手順

- お使いのホスト・アプリケーションもしくはスタンドアローン版から、製品を起動してください。



Step 1. Wizard introduction

- オーサライズを行う「Authorization Wizard」が開きますので、「Next」をクリックしてください。



Step 2. Enter Serial Number

- 「Serial Number」欄に、シリアル番号を入力して下さい。

Installation and Authorization Manual

シリアル番号が正しく入力されると、緑色のアイコンが表示されます。赤いアイコンが表示された場合、シリアル番号の一部に誤りがありますので、確認の上、再度入力してください。

* シリアル番号は、製品に同梱されたレジストレーションカードに記載されています。

- シリアル番号が正しく入力できたら、「Next」をクリックして下さい。



Step 3. Authorization/Reauthorization

- 「No this is the first time. I am requesting anew Authorization Code」を選択して、「Next」をクリックして下さい。



Step 4. Connect to the Internet

- インターネット接続環境を選択して、「Next」をクリックして下さい。

Installation and Authorization Manual

- Connect using this computer. : このコンピュータがインターネットに接続されている場合。
- Connect using another computer. : インターネットに接続されたコンピュータが別にある場合。



The image shows a 'Product Authorization Wizard' window. It asks 'Are you a registered IK Multimedia user?' and provides two options: 'I have an IK Multimedia User Account' (selected) and 'I don't have or don't remember my IK Multimedia User Account'. The first option has input fields for 'User Name' (containing 'username') and 'Password' (containing '*****'). A note at the bottom says: 'If you have lost or forgot your password, select the second option to recover it from the on line registration pages.' At the bottom are 'Cancel', 'Go Back', and 'Next' buttons.

Step 5. User Name and Password

作成済のアカウント情報を思い出せない場合は、下記「ユーザーエリア」画面の「Forgot your Password?」欄に登録Emailアドレスを入力して「Remind」をクリックしてください。登録Emailアドレスに「User Name」と「Password」が再送信されます。

ユーザー・エリア

<http://www.ikmultimedia.com/IKRegUsersArea.html>



- すでにIK Multimediaのアカウントをお持ちの場合、「I have an IK Multimedia User Account」を選択し、「User Name」と「Password」を入力してください。
- 今回初めてIK Multimedia製品をご購入された場合は、「I don't have or don't remember IK Multimedia User Account」を選択して下さい。
- 「Next」をクリックしてください。さきほど入力したSerial Number (シリアルナンバー)と「Digital Id (チャレンジコード)」が表示された画面が開きます。

Installation and Authorization Manual

Step 6a. Online registration
on the same computer

Product Authorization Wizard

On Line Registration

Connect to the Internet to receive your Authorization Code

You are ready to connect to the Internet to receive your Authorization Code. When you click on the Register On Line button a web browser window will open to the IK Multimedia registration page.

If you are prompted to insert the product Serial Number and Digital Id, copy and paste the following information:

Serial Number: SLE20-78BTRGTH-97290

Digital Id: 8EAHDOMH-J1CN-5063-6MHK-KNSG8DMK

! At the end of the registration process you will receive an Authorization Code that must be inserted in the next step of this wizard. When you have received the Authorization Code, click Next.

- 前の画面で「Connect using this computer.」を選択した方は、「Register On Line」をクリックしてください。自動的にブラウザが開き、IK Multimediaの登録サイトへ接続し、登録情報がすでに入力された状態で表示されます。ブラウザが開かない場合は、下記IK Multimedia製品登録ページにアクセスしてください。

IK Multimedia製品登録ページ

<http://www.ikmultimedia.com/IKReg.html>

Step 6b. Online Registration
on a separate computer

Product Authorization Wizard

On Line Registration

Connect to the Internet to receive your Authorization Code

On the computer connected to the Internet, use your web browser to open the page <http://www.ikmultimedia.com/IKUser.html> and follow the registration instructions that appear on the screen.

When you are prompted to insert the product Serial Number and Digital Id use the following information:

Serial Number: SLE20-78BTRGTH-97290

Digital Id: 8EAHDOMH-J1CN-5063-6MHK-KNSG8DMK

! At the end of the registration process you will receive an Authorization Code that must be inserted in the next step of this wizard. When you have received the Authorization Code, click Next.

- 前の画面で「Connect using another computer.」を選択した方は、「Serial Number (シリアルナンバー)」と「Digital Id (チャレンジコード)」のコピーをとって、下記URLにアクセスしてください。

IK Multimedia製品登録ページ

<http://www.ikmultimedia.com/IKReg.html>

Installation and Authorization Manual

* 日本語ヘルプをご希望の方は、画面左上の「日本国旗」アイコンをクリックしてください。

* ご使用のブラウザが、フレーム及びJavascriptに対応していない場合、登録ページが正しく表示されない可能性があります。最新バージョンのJavascript対応ブラウザをご使用ください。

IK Multimediaのアカウントをまだお持ちでない場合は、お名前、Email アドレスなど必要事項を、下記記入例を参照のうえ、半角英数字にてご記入ください。

The screenshot shows a web browser window titled "Registration System" with the URL "https://www.ikstore.com/Reg/IKReg.cgi?Request". The page is in Japanese and titled "Welcome to IK Multimedia product registration page". It contains a registration form with the following fields and instructions:

- 必須項目 (●印の項目)**
 - シリアル番号**: Input field with a "help" link.
 - OS**: Dropdown menu with a "help" link and a note: "その他 (直接入力)" (Others (direct input)).
 - 使用アプリケーション**: Dropdown menu with a "help" link and a note: "その他 (直接入力)" (Others (direct input)).
 - Digital ID***: Input field with a "help" link. Below it, instructions state: "オーサライズ用のチャレンジコード (Digital ID) をここにペーストしてください。手でタイプする場合は、間違えないように入力してください。" (Paste the challenge code for authorization (Digital ID) here. If typing manually, please enter it correctly to avoid mistakes.) and "アップデート対象製品など、オーサライズ前に登録だけ行いたい場合は、この欄は空欄のまま登録してください。オーサライズは、登録後に「ユーザーエリア」にて行うことができます。" (For products requiring updates, etc., if you only want to register before authorization, leave this field blank. Authorization can be performed after registration in the "User Area").
- 名前 (例: Taro)**: Input field.
- 名字 (例: Yamada)**: Input field.
- 番地+郵便番号+地区名 (例: 1-9-2-901 Jinnan)**: Input field.
- 市町村区, 都道府県 (例: Shibuya-ku, Tokyo)**: Input field.
- 郵便番号 (例: 150-0041)**: Input field.
- 州**: Input field with a note: "(アメリカ合衆国及びカナダ在住者のみ)" (For residents of the United States and Canada).
- 国 (例: Japan)**: Dropdown menu.
- 電話番号**: Input field.
- Emailアドレス**: Input field. Below it, instructions state: "オーサライズ用の「レスポンスコード (Authorization Code)」と、ユーザーエリアにアクセスするための「ユーザーネーム (Username)」/「パスワード (Password)」の送信先Emailとなりますので、間違えないように注意してください。" (This is the email address for the "Response Code (Authorization Code)" and the "Username"/"Password" for accessing the User Area, so please be careful not to make a mistake).

記入例: ■Serial number (シリアル#) ■Operating System (OS) ■Audio/MIDI Sequencer (MIDI/DAWアプリケーション) ■Digital ID (上記説明参照) ■First Name (お名前例: Taro) ■Last Name (名字例: Yamada) ■Street Address (番地+ 地区名例: 1-9-2-202 Jinnnan) ■City (市町村, 都道府県例: Shibuya-ku, Tokyo) ■Zip Code(郵便番号例: 150-0041) ■Country (例: Japan) ■Phone (電話番号) ■Email (オーサライゼーションコード送信先例: name@isp.com) ■I want to subscribe to IK Mailing list (IK メーリングリスト購読希望)

記入事項に誤りがないか確かめたら、「Submit」をクリックしてください。

Installation and Authorization Manual

- 数秒後、ブラウザにオーサライズコードが表示されますので、コピーして下さい。オーサライズ・コードは、登録フォームに入力したEmailアドレスにも送られます。
- IK Multimedia製品の登録が初めての方には、今後の製品登録時や「ユーザーエリア」アクセスに必要な「Username」と「Password」も合わせてEmail送信されますので、大切に保管してください。
- 「Authorization Wizard」に戻って、「Next」をクリックしてください。

The image shows a 'Product Authorization Wizard' window. It has a title bar with the text 'Product Authorization Wizard'. Inside the window, there is a section titled 'Authorization Code'. Below this title, it says 'Insert the Authorization Code you have received'. Then, it explains: 'The Authorization Code is a 28 character alphanumeric code presented on the check-out page when you complete the on line registration and it is also sent to the email address you have specified for your IK Multimedia User Account.' Below this, it says 'Use the Paste button or type it in the following field.' There is a label 'Authorization Code:' followed by a text input field containing 'S4LLACFK - FCC1 - P24E - 6DJ1 - W2MH9EL4'. To the right of the input field is a 'Paste' button with a clipboard icon. At the bottom of the input area, there is a warning icon and text: 'Please note that the Authorization Code does not contain the letter I (uppercase i) or the letter O (uppercase o), but only the digits one and zero.' At the very bottom of the window are three buttons: 'Cancel', 'Go Back', and 'Next'.

Step 7. Paste Authorization Code

- 「Authorization Code」入力画面が現れますので、「Authorization Code」を正確に入力してください。「Authorization Code」をクリップボード上にコピーした方は、一番頭のフィールドにカーソルをあわせて、「Paste」をクリックしていただければ、自動的に入力されます。
- 正しいコードが入力されると、「Authorization Code」欄の右に緑色のチェックアイコンが表示されます。表示されない場合は、「0とO (ゼロとオウ)」、「1とI (イチとアイ)」を見間違えていないかなど、一つ一つご確認ください。

Installation and Authorization Manual



Step 8. Authorization Completed

- オーサライズ完了画面に切り替わり、シリアル番号、Digital ID、オーサライズコードが表示されます。
- 「Finish」をクリックしてください。以上でオーサライズ手続きは完了です。

Installation and Authorization Manual

■ インターネットを全くご利用になれない場合

インターネットをまったくご利用になれない場合は、FAX、郵送でのオーサライズも受付いたします。下記内容をもれなくご記入のうえ、弊社カスタマー・サポートまでお送りください。

- Serial number (シリアル#):
- Which kind (バージョン):
- Digital ID:
- First Name (お名前例: Taro):
- Last Name (名字例: Yamada):
- Company (会社名例: Orange Computer):
- Address (番地+ 地区名例: 1-9-2-202 Jinnnan):
- City (市町村, 都道府県例: Shibuya-ku, Tokyo):
- Zip Code(郵便番号(例: 150-0041):
- Country (例: Japan):
- Phone (電話番号):

送信先:株式会社メディア・インテグレーション
〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル202
FAX. 03-3477-1757

なお、FAX、郵送によるオーサライゼーション手続きには、2週間程度を要することがありますので、あらかじめご了承ください。

Installation and Authorization Manual

■ 再オーサライズの手順

IK Multimedia製品を使用しているシステムのハードウェア構成に変更が加えられた場合、Digital IDが変わりますので、それにともない、オーサライズコードを新しく取得し直す必要があります。

上記IK Multimedia製品登録ページは、同じシリアルナンバーを2回登録することはできないので、再オーサライズの申請は下記「ユーザーエリア」の「Request a new authorization code」より行って下さい。

ユーザー・エリア

<http://www.ikmultimedia.com/IKRegUsersArea.html>

◎ Request a new authorization code

ハードディスク破損、コンピュータの買い換えなど、やむを得ない理由でソフトウェアを再インストールして、Digital IDが変わってしまった場合は、このページで新しいDigital IDに対応したオーサライゼーションコードの発行を依頼することができます。IK Multimediaで通常と考える頻度を超えてご請求いただいた場合は、自動的な再発行が拒否されることがありますので、その場合は、日本語サポート受付 (<http://www.minet.jp/support/>)よりお問い合わせください。

■ 取得済みのオーサライズコードを入力する


以前と同じハードディスクに再インストールを行った時など、Digital IDは以前と変わっていないが再オーサライズの手続きが必要になった場合は、取得済みのオーサライズコードを入力することで、IK Multimedia製品を認証させることができます。

- 製品を起動してください。オーサライズウィザードが開きますので、「Next」をクリックしてください。
- 「Serial Number」欄に、シリアル番号を入力して、「Next」をクリックしてください。
- 「Use an Existing Authorizattion Code for this Computer」を選択して、「Next」をクリックします。
- オーサライズコードの入力をするよう求められるまで、最初の空欄にカーソルを合わせ、「Paste」をクリックして下さい。オーサライズコードがペーストされます。
- 「Next」をクリックすると、オーサライズ完了画面に切り替わり、シリアル番号、Digital ID、オーサライズコードが表示されます。
- 「Finish」をクリックしてください。以上でオーサライズ手続きは完了です。

Chapter 5 トラブル・シューティング

Q: 登録、サポート時に必要な「シリアル・ナンバー」は、どこに記載されていますか？

A: 製品に同梱されたライセンス書類封筒に入った、レジストレーション・カードに記載されています。



ゼロとオウ、イチとアイなどの判読に迷ったら、「LEGEND」欄にある表記例を参照してください。ゼロには「斜線」が入っています。

Q: オーサライゼーション・ウィザードにシリアル・ナンバーを入力しても、認証されません。

A: 上記「LEGEND」を参照のうえ、下記を誤って入力していないか確認してください。

- 0 (数字のゼロ) と O (アルファベットのオウ)
- 1 (数字のイチ) と I (アルファベットのアイ)
- 2 (数字のニ) と Z (アルファベットのゼット)
- 5 (数字のゴ) と S (アルファベットのエス)
- - (スラッシュ) と . (ピリオド)

あわせて、下記もお確かめください。

Installation and Authorization Manual

- 半角英数字モードで入力している。(全角文字は使えません)
- アルファベットは、すべて大文字で入力している。
- 不要なスペースは、残っていない。
- ハイフン「-」も、半角英数字モードで入力している。
- 異なる製品のシリアル・ナンバーを入力していない。

(Ampeg SVXのオーサライゼーション・ウィザードでT-RackS EQ等のシリアル・ナンバーを入力しても、受付されません)

Q: 登録ページ (<http://www.ikmultimedia.com/IKReg.html>) にシリアル・ナンバーを入力したら、"The serial number is already registered..."(このシリアル・ナンバーは、すでに登録されています)と表示され、先に進めない。

A: 各製品のシリアル・ナンバーを登録できるのは、最初の1回だけです。再オーサライズが必要な場合は、「ユーザー・エリア」(各ユーザーマニュアル参照)より申請してください。

ユーザー・エリア

<http://www.ikmultimedia.com/IKRegUsersArea.html>

Q: オーサライズに必要な「Digital ID」は、どこに記載されていますか?

A: 「Digital ID」は、製品がインストールされたコンピュータ固有の情報にもとづいて生成されるIDなので、事前に印刷された書類はありません。製品をお使いになるコンピュータのオーサライゼーション・ウィザードに表示されたものを参照してください。

Product Authorization Wizard

On Line Registration

Connect to the Internet to receive your Authorization Code

You are ready to connect to the Internet to receive your Authorization Code. When you click on the Register On Line button a web browser window will open to the IK Multimedia registration page.

If you are prompted to insert the product Serial Number and Digital Id, copy and paste the following information:

Serial Number: SLE20-78BTRGTH-97290

Digital Id: 8EAHDOMH-J1CN-5063-6MHK-KNSG8DMK

! At the end of the registration process you will receive an Authorization Code that must be inserted in the next step of this wizard. When you have received the Authorization Code, click Next.

Installation and Authorization Manual

Q: 登録ページ (<http://www.ikmultimedia.com/IKReg.html>) に「Digital ID」を入力しても、認証されません。

A: 手でタイプすると、ゼロとオウ、イチとアイなど、入力間違いが起こりえますので、できるだけ、オーサライゼーション・ウィザードの「Digital ID」欄にある「Copy」ボタンを使って、登録ページの「Digital ID」欄にペーストしてください。製品をお使いになるコンピュータと、インターネット接続されたコンピュータが異なる場合は、テキスト・エディタなどに「Digital ID」をペースト保存した書類を、USBメモリなどを介してコピーすることを、おすすめいたします。

Q: 登録済み製品のシリアル・ナンバー、「Digital ID」、「Authorization Code」を確認することはできますか？

A: 「ユーザー・エリア」より、「Request a new authorization code.」ページに進むと、登録済み製品の情報を確認することができます。

ユーザー・エリア

<http://www.ikmultimedia.com/IKRegUsersArea.html>

OSアップデートやハードディスク再フォーマット後に再オーサライズが必要になった場合でも、コンピュータのハードウェア構成が変わらない場合は同じ「Digital ID」、「Authorization Code」が使える場合があるので、再オーサライズ申請を行う前にお確かめください。

Q: コンピュータの買い換え等で、再オーサライズが必要になった時は、どうすればいいですか？

A: IK Multimediaにて通常と考えられている回数まで、「ユーザー・エリア」にて再オーサライズ申請を行う事ができます。

- ユーザー・エリア にアクセスしてください。

ユーザー・エリア

<http://www.ikmultimedia.com/IKRegUsersArea.html>

- 「Request a new authorization code.」をクリックしてください。
- 再オーサライズが必要な製品の「Digital ID」欄に、新しいコンピュータによって生成された「Digital ID」を入力して、「Get New Authorization Code.」ボタンをクリックしてください。
- 登録Emailアドレスに、オーサライゼーション・コードが送信されます。

Installation and Authorization Manual

Q: 登録ページ (<http://www.ikmultimedia.com/IKReg.html>) で製品を登録したのに、オーサライゼーション・コードが届かない。

A: 「ユーザー・エリア」の「Request a new authorization code.」ページにて、製品の登録状況をお確かめください。

ユーザー・エリア

<http://www.ikmultimedia.com/IKRegUsersArea.html>

● Product (製品)、Serial (シリアル・ナンバー) は登録されているが、「Software Key(s) Data」欄が空欄の場合、「Digital ID」を入力せずに登録した可能性があります。

「Digital ID」を入力後、「Get New Authorization Code.」ボタンをクリックして、登録EmailアドレスにてEmailを受信してください。

● 「Software Key(s) Data」欄に、「Digital ID」、「Authorization Code」とも記載され、「Request Date」欄の日付もあっている場合は、その「Authorization Code」をコピーして、オーサライゼーション・ウィザードの「Authorization Code」欄に入力してください。なお、Emailが届かない場合、登録Emailアドレスに間違いがある可能性がありますので、「Back Home」で「ユーザー・エリア」トップに戻り、「Edit your personal and product data」ページにて、登録Emailアドレスをお確かめください。

● Emailアプリケーションの「迷惑メール」フィルタにIK Multimediaより送信されたEmailが入っていないか、お確かめください。オンライン登録後にEmailを受信した時は、迷惑メールを削除する前に、迷惑メール・フォルダの内容を確認することをお勧めいたします。

Q: 「UserName」と「Password」を忘れてしまったので、ユーザー・エリアにログインできません。

A: ユーザー・エリアにログインするのに必要な「UserName」と「Password」は、IK Multimedia製品を初めて登録した時に、登録Emailアドレス宛に送信されています。

そのEmailが見つからない場合は、ユーザー・エリア入り口の「Forgot your Password?」欄に、登録Emailアドレスを入力して、「Remind」をクリックしてください。登録Emailアドレスに「UserName」と「Password」が再送信されます。

ユーザー・エリア

<http://www.ikmultimedia.com/IKRegUsersArea.html>

Installation and Authorization Manual

IK Multimedia Production, Via dell'Industria 46, 41100, Modena, Italy.

Phone: +39-059-285496 - Fax: +39-059-2861671

IK Multimedia US LLC, 1153 Sawgrass Corporate Pkwy. Sunrise, FL 33323

Phone: (954) 846-9101 - Fax: (954) 846-9077

www.ikmultimedia.com

All specifications are subject to change without further notice.

© 2007 IK Multimedia Production srl.

Mac and the Mac logo are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.

Windows Vista and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

その他の情報に関しては、日本語PDFユーザーガイドおよび下記ウェブサイトを参照してください。

サポート受付& FAQページ

<http://www.minet.jp/support/>

株式会社メディア・インテグレーション輸入事業部

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大島ビル202

tel: 03-3477-1493 ・fax: 03-3477-1757

<http://www.minet.jp/>

Installation and Authorization Manual

PN: MNI-IK-IP04